



S850-22X
S851-22X
S852-22X
S853-22X

Carte mémoire paramétrage LS

F

Scheda di memoria

I

Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis / Il presente manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso

LOGISTY

F - Informations importantes à lire avant tout échange de la carte mémoire paramétrage LS

Cette carte mémoire paramétrage LS n'est compatible qu'avec **les centrales LS radio** dont le n° de série est supérieur à E0414... (visible au dos de la centrale).

Tout échange de la carte mémoire paramétrage LS entraîne une perte :

- de l'apprentissage des appareils associés à la centrale,
- des paramètres du système,
- du journal de bord.

Et nécessite donc après l'étape ⑩ un réapprentis-

sage de tous les appareils associés à la centrale et un reparamétrage du système (cf. Notices d'installations de votre système d'alarme).

Le réapprentissage et le reparamétrage du système se fait dans la langue de la nouvelle carte mémoire paramétrage LS.

Sous peine de détériorer le système, il est impératif de respecter les paramètres d'origine de l'installation conformément aux caractéristiques de la centrale (nombre de détecteurs et de groupes).

I - Informazioni importanti da leggere prima di ogni scambio della scheda di memoria

Questa scheda di memoria è compatibile solo con le centrali Radio della gamma Logisty Expert il cui numero di serie (visibile sul retro della centrale) sia superiore a E0414...

Ogni sostituzione della scheda di memoria comporta la perdita:

- dell'apprendimento delle apparecchiature associate alla centrale,
- dei parametri del sistema,
- della memoria eventi.

E' quindi necessario, dopo il passo ⑩, un nuovo apprendimento di tutte le apparecchiature asso-

ciate alla centrale, ed una nuova programmazione dei parametri del sistema (v. Manuale d'installazione del sistema d'allarme).

L'apprendimento e la programmazione del sistema devono essere effettuate nella lingua della nuova scheda di memoria.

Per evitare gravi problematiche di funzionamento, è assolutamente necessario rispettare i parametri originali del sistema, conformemente alle caratteristiche della centrale (numero di rivelatori e di gruppi).

- 1 • Passer la centrale en mode installation en composant sur le clavier de la centrale les séquences suivantes :
 - Portate la centrale in modo installazione, digitando sulla tastiera la sequenza:



"Bip, date, heure, mode essa"
"Bip, data, ora, modo prova"



- Puis composer :
- E poi:



"Bip, date, heure, mode installation"
"Bip, data, ora, modo installazione"



- 2 • Déconnecter la centrale de la ligne téléphonique.
 - Scollegate la centrale dalla linea telefonica.
- 3 • Ouvrir la centrale (cf. § "Préparation" de la notice d'installation de votre centrale).
 - Aprite la centrale (v. par. "Preparazione" del manuale di installazione della centrale),
- 4 • Retirer le bloc d'alimentation de la centrale.
 - Staccate la batteria della centrale.
- 5 • Attendre 5 minutes puis retirer la carte mémoire paramétrage LS.
 - Aspettate 5 minuti e poi estraete la scheda di memoria.
- 6 • Connecter la nouvelle carte mémoire paramétrage LS.
 - Collegare la nuova scheda di memoria.
- 7 • Reconnecter le bloc d'alimentation.
 - Ricollegate la batteria.
- 8 • Reconnecter la centrale à la ligne téléphonique.
 - Ricollegate la centrale alla linea telefonica.
- 9 • Refermer le capot de la centrale.
 - Richiudete il coperchio della centrale.



"Bip, date, heure, mode installation"
"Bip, data, ora, modo installazione"

- 10 • Programmer les paramètres suivants :
 - Programmate i seguenti parametri:

Centrales françaises S3xx-22F	Centrali italiane S3xx-22I
* 27 * 2 **	* 14 * 0 **
	* 27 * 3 **
	* 45 * 0 **



"bip + énoncé des chiffres saisis"
"bip + lettura delle cifre digitate"

- 11 • Passer la centrale en mode utilisation.
 - Riportate la centrale in modo uso, digitando:



"Bip, date, heure, arrêt"
"Bip, data, ora, spento"



Cette carte mémoire paramétrage LS bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans sans extension possible. Questa scheda di memoria beneficia di una garanzia di 2 anni senza estensione.