Mod. 1S VR + 2E KNX radio

TRM692G

Architecture

Système bus	oui
Nombre de sorties stores volet roulant	1

Fonctions

Module de bus amovible	non

- Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes
- fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
- fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio
- mémorisation des scènes verrouillable
- appel des scènes par appareils radio KNX
- fonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée/descente

Modèle

- avec 2 contacts à relais verrouillés mécaniquement et électroniquement l'un par rapport à l'autre

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui

- avec actionnement manuel montée/descente
- avec touche de configuration et de fonction

Connectivité

Système bus LON	non
Système bus Powernet	non
Système bus, bus radio	oui
Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation	AC

Tension

Tension d'alimentation du système	230V AC

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée	2
Courant de commutation max.	3 A

Fréquence

Fréquence de réception radio	868,3 MHz

Puissance

Puissance d'emploi à 230V en AC1	690 W
Puissance dissipée totale sous IN	450 mW
Puissance dissipée par la commande	150 mW

- faible besoin en énergie propre

Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation)	0 65 % (sans condensation)

Gestion de l'éclairage LED

- avec LED de configuration et de fonction
- avec LED de contrôle (relais fermé)

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	0,5 / 2.5mm²
Section de raccordement en câble souple	0,5 / 1,5mm²
Type de connexion	cage à vis
Nombre de contacts	1

- avec bornes surélevées à vis
- intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX

Configuration

Réglage des lamelles par durée du signal	< 1 s

- configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED

Equipement

Temps de commutation en cas de modification du sens	< 0,6 s
Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs
Automaintien de 2 min. par durée du signal	> 1 s
Transmitter duty cycle	1 %

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-20 à 70 °C

Identification

Applications	Actionneurs de radio KNX
Gamme de produits:	sortie
Appareil de la famille	TRM
Gamme design principale	BERKER.NET

Caractéristiques

Série	Berker.Net