



Téléco. 2 BP 2E KNX radio QL

TU402



Architecture

Nombre de touches	2
Mode de fixation	autre

Fonctions

- fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, poussoir, affichage d'état, valeur de variation
- Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente
- fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
- fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire

Commandes & indicateurs

- avec touche de configuration
- avec touches de verrouillage latérales

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Modulation AM / FM	FM
Catégorie du récepteur	2

Fréquence

Fréquence de transmission	868 MHz
Fréquence d'émission radio	868,3 MHz

Puissance

Puissance d'émission radio	< 10 mW
- faible besoin en énergie propre	

Endurance

Transmitter duty cycle	1 %
------------------------	-----

Portée

Portée maxi	30m dans l'habitat / 100m en champ libre
-------------	--

Batterie

Durée de vie de la batterie [an(s)]	~ 5
Autonomie batterie	5 ans
- avec 2 piles boutons au lithium 3 V type: CR 2430	

Dimensions

Profondeur produit installé	15,8 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	46,5 mm
Dimensions (LLxllxhh)	83 x 46,5 x 15,8 mm

Gestion de l'éclairage LED

- avec LED de configuration
- avec LED d'état de la transmission et d'état de la batterie rouge/verte/orange

Connexion

- intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX

Équipement

Nombre de canaux radio	2
------------------------	---

Utilisation

- avec porte-étiquette

Sécurité

Indice de protection IP	IP50
- avec porte-clés à accrocher	

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 45 °C
------------------------	-----------