

BP mural 2E IP55 KNX radio QL

TRE302

Architecture

Nombre de touches	2
Mode de fixation	en saillie

Fonctions

- fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, commande à 1 touche montée/descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état
- Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente
- prise en charge simple de la configuration par un appareil maître
- fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
- Fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, commande temporisée, poussoir contact NO

Commandes & indicateurs

- interfaces configurables en tant que commande à une ou deux zones
- avec touche de configuration

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

- avec 2 entrées binaires indépendantes pour contacts libres de potentiel

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée	2

Fréquence

Fréquence de transmission	868 MHz
Fréquence d'émission radio	868,3 MHz

Longueur

Dist. max de la liaison avec les BP	3 m

Puissance

- faible besoin en énergie propre

Endurance

Transmitter duty cycle	1 %

Portée

Portée maxi	30m dans l'habitat / 100m en champ libre

Batterie

Durée de vie de la batterie [an(s)]	~ 5

- avec 2 piles boutons au lithium 3 V type: CR 2430

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc polaire

Dimensions

Hauteur produit installé	76 mm
Largeur produit installé	49 mm

Gestion de l'éclairage LED

- avec LED de configuration
- avec LED d'état de la transmission et d'état de la batterie rouge/verte/orange

Installation, montage

Type de montage	saillie

- pour montage vertical ou horizontal
- pour fixation par vissage ou montage avec support collable

Connexion

- intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX

Câble

Longueur de câble binaire	max. 3 m

Configuration

- configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED

Equipement

Nombre de canaux radio	4
Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs
Repérage	non

Sécurité	
Indice de protection IP	IP55

Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-20 à 70 °C