Hager Witty

XEV60xC Version Json

Accès à la configuration de la borne via un PC.



Sommaire

Introduction1
Modification de l'adresse IP du PC2
Connexion au web server de la borne6

Introduction

Accédez au web serveur de la borne via son adresse IP de repli (<u>https://192.168.0.101</u>) afin de pouvoir procéder à sa configuration.

Prérequis :

- Borne sous tension > 2min.
- Connectez votre PC à la borne en direct.



Modification de l'adresse IP du PC.

Pour accéder au web serveur de la borne, il faut que le PC soit sous le même réseau que la borne.







Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
• Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 192 . 168 . 0 . 2
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante : Serveur DNS préféré : . Serveur DNS auxiliaire : . Valider les paramètres en quittant Valider les paramètres en quittant
OK Annuler
Entrez l'adresse IP suivante. Puis valider par « OK ».

X

Connexion au web serveur de la borne.

Saisissez l'adresse https://192.168.0.101 dans votre navigateur internet, Chrome par exemple puis validez.

0	Nouvel onglet	× +	+
\leftarrow	→ C ©	https://192.168.0.101	1
A			

Votre connexion n'est pas privée

Des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles sur le site **192.168.0.101** (mots de passe, messages ou numéros de carte de crédit, par exemple). <u>En savoir plus</u>

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID







Votre connexion n'est pas privée

Des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles sur le site **192.168.0.101** (mots de passe, messages ou numéros de carte de crédit, par exemple). <u>En savoir plus</u>

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Q Pour bénéficier du niveau de sécurité le plus élevé de Chrome, activez la protection renforcée

Masquer les paramètres avancés

Revenir en lieu sûr

Impossible de vérifier sur le serveur qu'il s'agit bien du domaine **192.168.0.101**, car son certificat de sécurité n'est pas considéré comme fiable par le système d'exploitation de votre ordinateur. Cela peut être dû à une mauvaise configuration ou bien à l'interception de votre connexion par un pirate informatique.

Continuer vers le site 192.168.0.101 (dangereux)



0	192.1	68.0.10	1	×	¢	+
←	\rightarrow	G	▲	Non sécurisé	htt	ps ://192.168.0.101

https://192.168.0.101	
Nom d'utilisateur	
Mot de passe	
Se connecter	Annuler

Entrez votre login & mot de passe (admin & #HagerXEV60x pour la première connexion).



Vous êtes prêt à modifier le fichier config de la borne.

