

tebis

domovea

Accès distant

Création de compte

Recette

:hager


Sommaire

Introduction	1
Activation du serveur sur le portail	2
- connectez-vous au portail : domovea.com	2
- créez une maison	3
- activation du portail et publication .	7
Prononcer la recette	9
- créez un compte destiné au client final sur le domovea.com	9
- prononcez la recette	9

Introduction

Ce document décrit les étapes permettant de lier un **serveur domovea** à un **compte** sur le **portail domovea.com** dans le but de prendre le contrôle de l'installation **à distance**.

Avant de démarrer, vérifiez les points suivants :

- Le serveur domovea TJA450 est **installé, sous tension et connecté à Internet** ( et **OK**)
- La configuration domovea est **fonctionnelle** en local.



Si le **numéro de série** du TJA450 commence par un **T**, vous devrez également disposer d'une clé d'activation **TJ550**.

Activation du serveur sur le portail

- Connectez-vous au portail : domovea.com

Connexion EN FR DE NL TR ZH


Nom d'utilisateur ou email :

Mot de passe : [Mot de passe oublié ?](#)

Maintenir ma session ouverte pour toute la journée

Pas encore de compte ? Vous pouvez vous enregistrer [ici](#)

➡ Si vous n'avez pas encore de compte **installateur**, créez-en un.

-  Distinguez bien :
- **Votre** compte installateur pour la **configuration** uniquement
 - Le compte **utilisateur** récupéré par le client à la fin de la configuration

◀ Sommaire

▪ Créez une maison

- Allez dans l'onglet **Configuration** dans le menu de gauche

domovea




- Allez la rubrique **Gestion des maisons**



- Cliquez sur  Ajouter une maison

◀ Sommaire

- Renseignez le **numéro de série** du serveur



ir

Gestion des maisons

N° de série du serveur :

FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF *

Nom de la maison :

_____ *

Adresse :

Ville :

Département :

Code postal :

Pays :

Veuillez sélectionner un pays ▼

Enregistrer

Annuler




Il existe deux types de N° de série:

- **WXXX-...** : serveurs préactivés ne nécessitant pas de TJ550 ;
- **TXXX-...** : serveurs devant être activés à l'aide d'une clé d'accès à distance : **TJ550**.

◀ Sommaire

Si vous disposez d'une série **W...**, passez à la [page suivante](#). Sinon suivez les instructions ci-dessous :

- Insérer la clé USB d'accès à distance (**TJ550**) dans un port USB du **PC de configuration**,
- Cliquer sur le bouton **Parcourir**



- Sélectionner le fichier **domovea.lic** présent sur la clé TJ550 puis cliquer sur **Ouvrir**.

Le champ code d'activation est désormais renseigné. Une **coche verte** signale que le fichier de licence utilisé est valide.

Enregistrement d'un serveur


N° de série du serveur:

Code d'activation:



A l'aide du bouton ci-dessus, vous devez rechercher (TJ550).

◀ Sommaire

- Validez les informations en cliquant sur 
- Un e-mail récapitulatif est alors envoyé à l'adresse liée au compte personnel

domovea

Bonjour Jean Dupond,

Votre serveur a bien été enregistré sur le portail internet domovea.

Pour compléter la procédure d'activation, merci de rentrer les identifiants suivant dans le configurateur domovea dans la rubrique Général-> Configuration du Serveur -> Activation du Portail:

Numéro de série : FFFF-FFFF-FFFF-FFFF
FFFF-FFFF

Mot de passe : MMMM-MMMM-MMMM
MMMM-MMMM-MMMM



La maison est disponible sur le portail pendant **90 jours**.


Une opération de **Recette** doit être effectuée avant ce délai pour transférer les **droits** vers l'**utilisateur final**.

▪ Activation du portail et publication

- Lancez le configurateur domovea



- Dans le menu **Général** et cliquez sur **Configuration du serveur**



- Cliquez sur **Activation du portail** dans la rubrique **Accès Internet**

Accès internet



Enregistrement et activation de l'accès Internet

Activation du portail ...

Publication des données ...

- Dans la fenêtre qui s'ouvre alors, renseignez le **mot de passe** associé au numéro de série



Il n'y a pas de lettre O dans le mot de passe, il s'agit du **chiffre 0**.

◀ Sommaire

- Cliquez sur le bouton **Activer**

Lorsque la LED @ du serveur passe au **vert fixe**, la connexion au portail est bien établie.

- Cliquez ensuite sur **Publication des données** toujours dans la rubrique **Accès Internet**

Accès internet



Enregistrement et activation de l'accès Internet

Activation du portail ...

Publication des données ...

➡ La **publication des données** exporte la configuration domovea sur le portail en fonction de la **visibilité** de chaque appareil et automatisme.

Visibilité

Accès local et distant

Jamais

Accès local

Accès local et distant



Vous devez **réeffectuer** une publication des données après **toute modification** dans le configurateur domovea.

Prononcer la recette

➡ La **recette** est une opération consistant à **transférer** l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur le portail, au **client final**.

- **Créez un compte destiné au client final sur le domovea.com**
- **Prononcez la recette**
 - Connectez-vous sous votre propre compte sur le portail
 - Allez dans l'onglet **Configuration**

Accueil

Appareils

Automatismes

Configuration

Aide & Support

- Allez dans la rubrique **Gestion des maisons**

Mon profil

Comptes utilisateur

Gestion des maisons

◀ Sommaire

- Cliquez sur le **nom de la maison**

Nom : ▾	Ville	Pays	Accès distant	Etat	Supprimer
Maison	-	France	Activé	En ligne	✕

- Cliquer sur **Prononcer la recette**

■ Gestion du serveur

Recette : [Recette à prononcer d'ici 90 jours](#)
Prononcer la recette

Numéro de série : FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF

Activation : [Obtenir le mot de passe par email](#)

État : En ligne

Autoriser l'accès distant :

Archives : [Visualiser les archives](#)

- Entrez alors le nom d'utilisateur et l'e-mail de votre client et **confirmez**


Recette

Administrateur actuel : **User P**

Compte utilisateur destinataire des droits

Nom d'utilisateur :

Email :

 Si vous ne prononcez pas la recette dans les **90 jours** suivant la création de la maison, elle ne sera **plus disponible** sur le portail.